

Procédure configuration PDA (Personal Digital Assistant) Zebra MC33 pour le dossier Amazon : XOR6 / AFT-X



Prérequis :

- Avoir des tags Geodis (Etiquettes bleues) permettant l'identification des appareils.
- Prévoir de charger le PDA au préalable, la manipulation peut prendre plus de 30 minutes.
- Prévoir les identifiants de licence Velocity

1. Mettre un TAG Geodis sur le PDA

2. Insérer la carte Micro-SD sous la batterie

3. Update Android

1. Reboot du PDA en restant appuyé sur la gâchette
2. Sélectionner **Apply downgrade from External SDCard** et **Entrer**
3. Sélectionner le fichier AT_N_FPU_AOSP_01_49.zip
4. En fin d'installation, sélectionner **Reboot Now**

4. Installation de l'update security Android

1. Reboot du PDA en restant appuyé sur la gâchette
2. Sélectionner **Apply Upgrade from SDCard** et **Enter**
3. Sélectionner le fichier LIEN AMAZON
4. En fin d'installation sélectionner Reboot Now

5. Connecter le PDA au Wifi Geodis

1. SSID : XXX

2. Clé : CLE du WIFI

6. **Modifier les options**

1. Changement de la langue : paramètres > Langages > Mettre en français
2. Mettre au bon fuseau horaire
3. Désactiver la rotation automatique de l'écran : Affichage > Avancé > Rotation automatique > Désactivé
4. Autoriser l'installation d'application venant de sources externes : Paramètres > Sécurité > Activer : Application externes

7. **Upgrade de Velocity en version 2.1.8**

1. Suppression de la version courante sur le PDA
 1. Settings / Apps / Velocity / Force Stop
 2. Disable
 3. Enable
 4. Reboot du PDA
2. Installation de la version 2.1.8
 1. Ouvrir le programme File Browser Android
 2. Se rendre dans /storage/sdcard1
 3. Cliquer sur velocity_android_arm_2.1.8.apk
 4. Installer

8. **Copie du fichier profil AFT-X_APP_XML_2020Dec01_Martin.wldep**

1. Ouvrir le programme File explorer Android
2. Se rendre dans /storage/sdcard1
3. Rester cliqué sur le fichier **AFT-X_APP_XML_2020Dec01_Martin.wldep** et sélectionner **Copy**
4. Se rendre dans **/sdcard/com.wavelink.velocity/**
5. Cliquer dans le répertoire et sélectionner **Paste**
6. Reboot du PDA

9. **Saisir les infos de licences Velocity**

- a. Rajouter l'icône Velocity (bleu) sur le bureau
- b. Démarrer Velocity
- c. Cliquer sur le profil AFTX
- d. Cliquer sur Add licence
 1. Licensee Name: XXX
 2. Serial Number: XXX
 3. Expiration Date: XXX
 4. Authorization Code: XXX
 5. User Limit: XXX
 6. User Number: Nombre à la suite des précédents PDA configurés

10. **Retirer la carte SD et replacer le capot SD**

La configuration est terminée !

